



Description

L'afficheur partagé RAX-LCD est une réplique exacte (moins 16 LED de zone) de l'afficheur principal de la centrale d'alarme incendie FX-2000 sur un site distant. Il est équipé d'un grand écran LCD alphanumérique rétroéclairé de 4 lignes x 20 caractères qui utilise un système de menu simple avec un clavier directionnel et des commutateurs pour la saisie, l'annulation du menu et les informations. L'écran s'agrandit avec un total de quatre annonceurs RAX-1048TZDS ou six modules d'interrupteurs d'entrée programmables IPS-2424DS. Cinq types de boîtiers sont disponibles : BB-1001D/R, BB-1002D/R, BB-1003D/R, BB-1008D/R et BB-1012D/R, qui peuvent accueillir respectivement 1, 2, 3, 8 et 12 châssis. Il peut également être monté dans le BB-5008 et le BB-5014.

Renseignements de commande

Modèle	Description
RAX-LCD	Affichage à distance partagé de 4 lignes par 20 caractères

Caractéristiques

- Fonctions identiques à l'écran principal du FX-2000
- Système de menu simple avec un clavier directionnel et des interrupteurs pour Enter, Menu Annuler et Info
- Écran LCD de 4 lignes de 20 caractères
- Ecran rétroéclairé
- Extension avec 4 x RAX-1048TZDS ou 6 x IPS-2424DS au total
- Compatible avec les boîtiers des séries BB-1000 et BB-5000.

Consommation électrique

	Ampères (24 V CC)
En attente	100 mA
Alarme	150 mA

