



## Description

L'alimentation est le modèle QPS-6650. Lorsque le QPS-6650 est placé dans l'armoire principale FX-MNS-6000, il alimente la carte principale et le QMB-6000 (4 amplificateurs) et lorsqu'il est placé dans l'armoire d'extension QBB-6001, il alimente jusqu'à 2 QMB-6000 (8 amplificateurs).

Accessoires inclus	
OP-000005	Fusible 50 Ampères
WC-100001	Câble 13", 24V vers CN17 sur le premier QMB-6000
WC-100002	Câble 32", 24V vers CN17 sur le deuxième QMB-6000
WC-100003	Harnais de batterie
WC-100007	Liaison série vers CN1 sur QCC-6000

## Caractéristiques

- 0 à 49 degrés Celsius, 0 à 93 + ou - 2% HR
- (sans condensation) plage de fonctionnement
- Entrée d'alimentation : 120 VCA, 60 Hz / 230 VCA, 50 Hz
- Caractéristiques de l'alimentation :
  - o 120 VCA, 6,1 A, 732 watts
  - o 230 VCA, 3,13 A, 720 W
- L'entrée principale n'est pas limitée en puissance
- Batterie : 24 VDC, Gel-Cell/plomb-acide scellé
- Chargement de batteries jusqu'à 80 AH
- Se monte sur BBX-FXMNS-6000 et QBB-6001

## Spécification

<b>Valeurs nominales d'entrée électrique</b>
120 V CA, 60 Hz/ 230 V CA, 50Hz
<b>Courant total de l'alimentation</b>
27 AH @ 24 V CC
<b>Fusible de batterie actuel sur le module principal</b>
50 Ampères
<b>Caractéristiques de l'alimentation à pleine charge</b>
120 VCA, 6,1 A, 732 W 230 VCA, 3,13 A, 720 W
<b>Batterie</b>
24 VDC, Gel-Cell / plomb-acide scellé
<b>Mise en charge</b>
jusqu'à 80 piles AH
<b>Plage de température de fonctionnement</b>
0°C ~ 49°C (32°F ~ 120°F)
<b>Humidité maximale</b>
93 % à une température de 32 °C (89,6 °F)

## Renseignements de commande

Modèle	Description
QPS-6650	FX-MNS-6000 Alarme incendie réseau et alimentation audio (120/240V)



NYC  
Fire Dept



### Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3  
Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

### États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305  
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

Le présent document est fourni par Mircom Technologies Ltd., MGC Systems Corp., ou leurs filiales, marques et sociétés affiliées, pour la commodité ou la commercialisation seulement et ne décrit pas les produits ou services techniquement. Pour des informations techniques, voir les manuels techniques. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie concernant cette information, y compris quant à l'exhaustivité ou l'exactitude. Nous pouvons modifier ces contenus à tout moment et nous réservons tous les droits sur le contenu, y compris les droits d'auteur, les marques et autres droits de propriété intellectuelle. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.