



## Caractéristiques

- Amplificateur audio de 30 watts.
- Indicateurs DEL sur le module d'amplification QAD-30 pour faciliter le dépannage.
- Sortie sélectionnable 70,7Vrms ou 25Vrms.
- Deux zones de haut-parleurs de classe "A" (style Z) ou "B" (style Y) entièrement supervisées.
- Réponse en fréquence +/-3dB de 400 à 4000Hz.
- Compatible avec QX-MINI, QX-MINI Panneau d'Amplification, AUDMAX, et AUDMAX Panneau d'Amplification.

## Description

Pour les projets nécessitant plus de puissance audio, le QAD-30 ajoute 30 watts et deux zones d'enceintes de classe "A" (Style Z) ou "B" (Style Y) entièrement supervisées.

Monté sur la carte principale, le QAD-30 peut être sélectionné pour une sortie de 70,7Vrms ou 25Vrms, et sa réponse en fréquence est de +/-3dB de 400 à 4000Hz.

## Spécifications

Consommation de courant	
En attente	31 mA
Alarme	2.025 A

## Renseignements de commande

Modèle	Description
QAD-30	Module d'amplification de 30 watts

