



Communications
et sécurité
de prochaine génération



Inscrire le no de logement
(jusqu'à 8 chiffres)

Enter Apt No
[]

Inscrire le code de composition
(jusqu'à 4 chiffres)

Enter Dial Code

Inscrire le code de sécurité de la
porte principale
Laisser à 0

Main Door sec. code

Inscrire le code de sécurité de la
porte auxiliaire
Laisser à 0

Aux Door sec. code

Inscrire le nom du résident
(maximum 15 caractères)

Enter Resident Name
[]

Inscrire la ligne en cours
d'utilisation

Line in Use
 Line 1
 Line 2
 Line 3
 Line 4
 Line 5

Inscrire le no de téléphone
Système ADC seulement
Maximum de 18 chiffres
Utiliser " " pour une pause de
1 seconde
Utiliser " ; " pour une pause de
3 secondes

Pour " " Appuyer

Pour " ; " Appuyer

Enter Phone Number

Inscrire le code de relais
Système NSL seulement

Enter Relay Code
[]

Inscrire le code sans clé
Jusqu'à 6 chiffres
Voir le Guide de l'utilisateur

Enter Keyless Code
[]

Inscrire la corrélation sans clé

Keyless Code Corr
 Main door relay
 Aux door relay

Inscrire l'adresse de
restriction de l'ascenseur

Enter Elev Rest Addr
[]

Inscrire le relais de rest.
d'ascenseur

Enter Elev Rest Code
[]

Cacher l'affichage

Hide Display
 Display

Choisir la sonnerie
Système NSL seulement

Ring Pattern
 Ring Pattern 1
 Ring Pattern 2
 Ring Pattern 3
 Ring Pattern 4
 Ring Pattern 5

LORS DE LA CRÉATION D'UN
NOUVEAU DOSSIER, ON VERRA

New Resident Record Added

4 SUPPRIMER UN DOSSIER

À PARTIR DU MENU DE LA BASE DE DONNÉES

vers le BAS à **3 Delete Record**

APPUYER

ET LA LISTE DE RÉSIDENTS S'AFFICHE

1212 Smith
 1213 Franklin
 1214 Darwin
 1215 Newton

vers le HAUT ou le BAS au dossier souhaité

APPUYER

POUR SUPPRIMER LE DOSSIER



Série
TX3
Entrée de voix

GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR LE GESTIONNAIRE

MENUS DE NAVIGATION

1 vers le HAUT
 2 vers le BAS
 3 ENTRÉE
 4 vers la GAUCHE
 5 vers la DROITE
 6 SUPPRIMER

SAISIR L'INFORMATION

Appuyer sur le symbole

1 fois	,
2 fois	-
3 fois	(
4 fois)
5 fois	/
6 fois	&
9 fois	*
10 fois	1

Touche #

Appuyer	
1 fois	déplacer curseur à droite

Touche *

Appuyer	
1 fois	déplacer curseur à gauche

Touche 0

Appuyer	
1 fois	supprimer caractère
2 fois	espace

1 CHOISIR LE MODE DE CONFIGURATION

Appuyer

Lorsque ceci est affiché Appuyer

Inscrire le mot de passe (fourni par l'installateur)

then press

LE MENU DE CONFIGURATION S'AFFICHE

Main Menu

- 1 System Option
- 2 Database
- 3 Schedules
- 4 Holidays
- 5 Set time & date
- 6 Factory Dflt
- 7 Input/Output
- 8 Correlation
- 9 Change Passcode
- 10 Test LCD

2 GESTION DES DOSSIERS

CHOISIR LE MODE DE CONFIGURATION

vers le BAS à Appuyer

ON VOIT MAINTENANT

Database

- 1 Add Record
- 2 Edit Record
- 3 Delete Record
- 4 Sort by name
- 5 Sort by d-code
- 6 Auto program
- 7 Delete all rec

vers le BAS à l'option souhaitée

APPUYER

IL EST MAINTENANT POSSIBLE DE GÉRER LES DOSSIERS

3 AJOUTER-MODIFIER UN DOSSIER

À PARTIR DU MENU DE LA BASE DE DONNÉES

Défiler jusqu'à « ADD RECORD » ou « EDIT RECORD »

APPUYER

Avec « EDIT RECORD », défiler jusqu'au dossier souhaité

APPUYER

Défiler jusqu'au renseignement à modifier

APPUYER