



Caractéristiques

- 48 DEL bicolores
- 48 DEL d'anomalie de zone
- Connexion par câble plat au RAM-1032TZDS
- Interconnexion par câble plat avec le RAX-1048TZDS précédent
- Montage dans un boîtier série BB-1000 ou BB-5008 ou BB-5014

Description

Le module annonceur à DEL programmable RAX-1048TZDS fournit 48 DEL bicolores programmables. Le RAX-1048TZDS se connecte à l'unité de contrôle principale ou au module d'annonce principal lorsqu'il est monté à distance. Chaque point d'affichage peut être identifié par l'étiquette qui se glisse à côté de la DEL. Le RAX-1048TZDS occupe une position d'affichage dans les boîtiers de la série BB-1000D ou BB-5000D.

Le RAX-1048TZDS se connecte par un câble plat au RAM-1032TZDS ou aux RAX-1048TZDS précédents, ce qui permet d'ajouter jusqu'à 48 points de contrôle supplémentaires avec signalisation des pannes.

Consommation électrique

Tension opérationnelle normale	20 to 39 V CC
En attente	22 mA
Alarme	262 mA

Renseignements de commande

Modèle	Description
RAX-1048TZDS	Annonceur DEL à distance extensible avec 48 DEL bicolores
RAM-1032TZDS	Annonceur DEL principal à distance avec 32 DEL bicolores